

DICAS ÚTEIS

Como Inserir Perfil de Cores para Scanvec Família PhotoPrint 2.6/3.0 FlexySign Pro 6.0/7.0 e Vibrant Link 3.0

1. Através do Color Manager (PhotoPrint, Flexy Sign Pro e Vibrant Link)
 - a. Abra o Gerenciador de Produção (Product Manager)
 - b. Vá em: Menu Configurações e em seguida Calibração de Cores
 - c. Na janela que se abre selecione a impressora Instalada a qual se vai importar o perfil.
 - d. Clique no Ícone de Importar ou no Menu Arquivo / Importar
 - e. Selecione o perfil que ira ser importado e clique em abrir
 - f. A partir desse passo ele já ira fazer parte da lista de perfis instalados e poderá ser selecionado a qualquer momento.

2. Através da guia Imprimir (Print) das propriedades da Impressora.
 - a. Abra o Gerenciador de Produção (Product Manager)
 - b. Vá em: Menu Configurações (Setup) e em seguida em Propriedades de Configuração (CTRL + K) ou Setup Properties
 - c. Na janela que se abre clique na aba Imprimir ou Print
 - d. Vá ate a Seção Perfil ICC de Saída ou ICC Out Profile
 - e. Clique no botão adicionar ou ADD
 - f. Selecione o Arquivo que ira ser importado e clique em abrir
 - g. A partir desse passo ele já ira fazer parte da lista de perfis instalados e poderá ser selecionado a qualquer momento.

3. Através do Windows Explorer.
 - a. Certifique-se que todas as seções do Rip (PhotoPrint, FlexySign ou Vibrant Link) estejam fechadas.
 - b. Com os arquivos baixados e copiados em uma pasta de seu Disco Rígido
 - c. Abra o Windows Explorer (Tecla com a bandeira do Windows + E)
 - d. Localize a pasta na qual foram salvos os arquivos de perfis, selecione todos os arquivos e copie-os com o comando de copias CTRL+C.
 - e. Vá ate a pasta onde seu Rip se encontra instalado, geralmente na pasta “C:\Arquivos de programas\Software RIP UTILIZADO\ICC Profile\Fabricante e modelo da máquina”, uma vez dentro desta pasta cole os arquivos já copiados para ela com o comando CTRL+V
 - f. Inicie o Software Rip, abra as propriedades do trabalho e em seguida clique na aba Print ou Imprimir, vá ate a seção Perfil de Saída ou ICC Out Profile e verifique no menu pop-up se o perfil se encontra listado
 - g. A partir desse passo ele já ira fazer parte da lista de perfis instalados e poderá ser selecionado a qualquer momento.
 - h. Caso não esteja listado execute os passos da seção 2 Através da Guia Imprimir (Print)

Qualquer dúvidas entre em contato com o nosso Suporte Técnico

FILIPERSON INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS

SAC: 0800-23-8197

Email: labdigital1@filiperson.com.br

